

多心光纤用热剥线钳 JR-6+

ETK1924095A

Oct. 15, 2019



- 温度可调节
- 满足IPx1防水性、防振性
- 内藏充电电池
- 容易维护，现场可更换刀片
- 可适用主要光纤厂家的200 & 250um光纤

规格		
应用光纤	涂覆层材料	UV 硬化树脂
	涂覆层光纤厚度	单芯光纤：φ200 to 400um 2 to 12芯带纤：φ200 to 400um
	包层直径	125um
	剥除涂覆层长度	最大30mm
温度设定		4 档 (最小80 ~ 最大 140 °C)
节电功能		普通模式 / 节电模式
LED 指示灯		电池余量 & 温度显示
光纤夹具		住友 FH 系列夹具
一次充电电池使用次数		约 500次 (在节电模式下，使用12芯带纤，温度设定为约100°C，1分钟加热和等待为1个循环的情况下)
尺寸和重量		45(W) x 138(D) x 38 (H) mm, 约 235g (含电池)
电源		1) BU-6 型电池 (容量1,620mAh) 2) 12V DC 电源，与住友熔接机标配的 DC电源线 PC-B(C)使用 3) 100 ~ 240V AC交流电源, 使用AC交流适配器ADC-1220S

■ 规格变更无预先通知

标准配置

名称	型号	数量
主体	JR-6+	1pc
电池	BU-6	1pc
AC 适配器	ADC-1220S	1pc
AC 电源线	PC-AC8-2P	1pc
收纳包	SSB-02	1pc
挂绳	-	1pc
DC 电源线	PC-B(C)	1pc
清洁刷	-	1pc
内六角扳手	Allen key 1.5mm	1pc
内六角扳手	Allen key 1.3mm	1pc
操作说明	OME1826029	1pc

附件 / 消耗品

名称	型号	备注
电池	BU-6	可充电锂电池
可更换刀片	JR-6+BL (*备注)	上下成对的刀片

***备注: JR-6+的刀片与JR-6的刀片不通用**

